

Wireless tasto di telecomando con due relè

Wireless tasto di telecomando con due relè, uso nei sistemi di sicurezza, controllo di diversi dispositivi attraverso la comunicazione a distanza. Adatto per il controllo della luce, tapparelle, bulloni elettrici, ecc.

Specificazione:

- Dimensioni: 60/42/28
- Alimentazione: 12V DC
- Consumo: $\leq 12\text{mA}$
- Frequenza di trasmissione: 433MHz
- Distanza di trasmissione: 50 m in vista diretta
- Potenza nella trasmissione: 10mW
- Possibilità di aggiungere fino a 30 trasmettitori



Collegamento trasmettitore:

1. Premere il pulsante di programmazione
2. Per aggiungere premere qualsiasi pulsante dal telecomando per 3 sec
3. Per cancellare premere qualsiasi pulsante dal telecomando per 8 sec.

Sistema di funzionamento:

1. Quando l'interruttore è in posizione 1- i tasti 1 e 2 avviano i relè 1 e 2 per il tempo in cui i pulsanti del telecomando sono premuti.
2. Quando l'interruttore è in posizione 2- il tasto 1 apre il relè, il tasto 2 chiude il relè.
3. Quando l'interruttore è in posizione 3- i tasti 1 e 2 avviano i relè 1 e 2 per 3sec.

Lo scema di collegamento

